

HILIGHT H6 PLUS ÜZEMELTÉTETÉSI SEGÉDLET

FÉNYTORONY MANUÁLIS MŰKÖDTETÉSE:

1. Húzza be a rögzítőféket az utánfutón és a négy talp segítségével pontosan szintezze be a fénytornyot!
2. Indítás előtt ellenőrizze, hogy az összes automatikus kapcsoló (Q1-Q6) KI-OFF állásba legyen kapcsolva
3. Állítsa az S10 kapcsolót „1” állásba (lásd a lenti képen)
4. Ellenőrizze, hogy a 4 forgó kapcsoló a vezérlőpanel alatt (3 db) és mellett (bal oldalon 1) a megfelelő állásban van-e (lenti kép alapján)
5. Motor indítás: Lc1003 panelen nyomja meg a ZÖLD „I” START gombot.
6. Reflektorok pozicionálása
7. Árbóc kinyitása:
 - a. Q1 áramköri megszakító felkapcsolása
 - b. a vezérlőpanel mellett lévő fel-le nyilakkal az árbóc mozgatása 
8. Reflektorok manuális bekapcsolása:
 - a. Kapcsolja be a 4 áramköri megszakítót (Q2-Q5)
 - b. A vezérlőpanelen nyomja meg az „AUTO” gombot – a reflektorok felkapcsolnak
9. Reflektorok manuális kikapcsolása:
 - a. A vezérlőpanelen a „START” gomb megnyomásával a reflektorok lekapcsolnak
 - b. Kapcsolja le a 4 áramköri megszakítót (Q2-Q5)
10. Árbóc leengedése:
 - a. a vezérlőpanel mellett lévő le nyilakkal az árbóc leengedése 
ÜGYELJEN AZ ÁRBÓC TÁPKÁBELÉRE leengedéskor
 - b. Q1 áramköri megszakító lekapcsolása az árbóc leengedése után
11. Motor leállítása: Lc1003 panelen nyomja meg a PIROS „O” STOP gombot és várjon 30 másodpercet, amíg a motor lehűti magát, majd a motor lekapcsol.
12. Állítsa az S10 kapcsolót „0” állásba és ellenőrizze, hogy az összes automatikus kapcsoló (Q1-Q6) KI-OFF állásba legyen kapcsolva

